

Erste Schritte creon care



- Fernkonfiguration Konfiguration von m300, GH3000 und tp200
- Ortungen abfragen
- Alarmübersicht
- Keine Softwareinstallation notwendig (Webbasiert)

creon care konfiguriert und integriert unsere Mobilruf-Geräte. Eine einfache Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, innert kürzester Zeit, die Geräteeinstellungen an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Über creon care lässt sich bei Bedarf oder während eines Notrufs jedes Ihrer Geräte orten.

Administration

Gerät registrieren

Unter Administration / Geräte / Gerät registrieren können Geräte registriert werden.

Wählen Sie dazu den Geräte Typ aus und geben Sie die Telefonnummer der eingelegten SIM-Karte inkl. der internationalen Ländervorwahl (Bsp. +41... oder +49...) sowie einen Vor- und Nachnamen ein.

Falls Sie Einstellungsvorlagen erstellt haben, können Sie diese hier auswählen.

Schliessen Sie den Vorgang mit einem Klick auf Registrieren ab.

Administration

Geräte

- **Gerät registrieren**
- [Bestehende Geräte bearbeiten](#)

Gerät registrieren

Gerät

Typ:* -- Bitte wählen --

Telefonnummer:*

Besitzer

Name:*

Vorname:*

Kundennummer:

Strasse:

Postleitzahl:

Ortschaft:

Land: Switzerland

Organisationen

Organisationseinheit:* Mobilesolutions

Einstellungsvorlage

Einstellungsvorlage:* Standart

Schnellwahl

	Telefonnummer	Name
Schnellwahl 1		
Schnellwahl 2		

Schnellwahl drucken
Registrieren

Bestehende Geräte bearbeiten

Unter Administration / Geräte / Bestehende Geräte bearbeiten können bestehende Geräte bearbeitet werden.

Klicken Sie auf um einen Eintrag zu auswählen und zu bearbeiten

Falls Sie einen Eintrag löschen wollen, klicken Sie auf

Geräte > Bestehende Geräte bearbeiten

Filter

Suchen

	Name	Kundennummer	Telefonnummer	Geräte-Informationen	Letzte Änderung
	██████████	-	██████████	IMEI Nummer: 007010000002700 Seriennummer: 00000700 Firmware: 04.30.06	24.08.11 15:11
	«Pau-SHW0000000»	-	«107010000000»	IMEI Nummer: 000010000000000 Seriennummer: 00000410 Firmware: v2	09.08.11 09:10
	«Swisscom-Schweiz»	-	«107010000000»	IMEI Nummer: 007010000000000 Seriennummer: 00000000 Firmware: 04.30.03	
	«Adrian-Schweizer»	-	«107010000000»	IMEI Nummer: 007010000001400 Seriennummer: 00000000 Firmware: 04.30.06	05.09.11 14:36
	«000-Telomika» «000000-Schweiz»	-	«107010000000»	IMEI Nummer: 000010001000110 Seriennummer: 00000000 Firmware: v2	05.09.11 16:06
	«Margit-Widmer» «Margit»	-	«107010000000»	IMEI Nummer: 007010000000010 Seriennummer: 00000007 Firmware: 04.30.03	16.08.11 13:05

Unter dem Reiter „Kundendaten“ können Daten wie zum Beispiel Name und Adresse des Kunden bearbeitet werden. Hier können Sie auch die Schnellwahlen des Geräts konfigurieren.

Mit einem Klick auf Speichern werden alle Daten gespeichert und falls Schnellwahlen hinterlegt wurden, werden diese an das Gerät versandt.

Kundendaten Gerätekonfiguration

Gerät
 Typ: creon m300
 Telefonnummer: * +41797051515

Besitzer
 Name: * Name
 Vorname: * Vorname
 Kundennummer: 12345789
 Strasse: Musterstrasse 1
 Postleitzahl: 1234
 Ortschaft: Musterstadt
 Land: Switzerland

Organisationen
 Organisationseinheit: * Mobilesolutions

Schnellwahl Telefonnummer Name

Schnellwahl	Telefonnummer	Name
Schnellwahl 1		
Schnellwahl 2		
Schnellwahl 3		

Schnellwahl drucken Speichern Gerät wechseln

Unter dem Reiter „Gerätekonfiguration“ können Sie die Konfiguration eines Gerätes auf Ihre Bedürfnisse anpassen.

Zuoberst kann auch eine vorhandene Einstellungsvorlage gewählt werden.

Kundendaten **Gerätekonfiguration**

Einstellungsvorlagen: Benutzerspezifische Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Einstellungen erlauben	<input checked="" type="checkbox"/>
Allgemein Menu eingeschaltet	<input checked="" type="checkbox"/>
Audio Menu eingeschaltet	<input checked="" type="checkbox"/>
SIM Menu eingeschaltet	<input type="checkbox"/>
Spezial Menu eingeschaltet	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktivitätskontrolle eingeschaltet	<input type="checkbox"/>
Batteriealarm eingeschaltet	<input type="checkbox"/>
Alarm SMS Format	Kartenlink für Smartphone
SMS schreiben erlaubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefonbuch bearbeiten erlaubt	<input checked="" type="checkbox"/>
Schriftgröße	Mittel

Konfigurationsnummern

Notrufnummer (Sprachverbindung)	+41123456789
Notrufnummer 2 (Sprachverbindung)	

Einstellungen drucken Senden

Überwachung

Geräte orten

Unter Überwachung / Abfragen (Info / Position) können Sie Geräte orten und Geräte Informationen abfragen.

Wählen Sie zuerst rechts einen Empfänger aus. Danach könne Sie oben mit „Abfragen“ eine aktuelle Abfrage starten.

Oder unten mit „Zeigen“ eine bereits gemachte Abfrage ansehen.

▼ Überwachung

- Alarme
- Abfragen (Info / Position)
- Koordinaten eingeben

Kommandos ▶ Abfragen (Info / Position)

	Geräteinfo (INF?)	Abfrage	(Pop-up Fenster zulassen)
	GPS-Info (FIX?)	Abfrage	(Pop-up Fenster zulassen)
	GPS CreonMap-Link (FIXMAP?)	Abfrage	(Pop-up Fenster zulassen)
	GPS Positionen	Abfrage	(Pop-up Fenster zulassen)

Letzte 20 Abfragen

Abfrage	Datum
	Geräteinfo (INF?) Zeigen 03.09.11 15:01
	Geräteinfo (INF?) Zeigen 02.09.11 09:36
	GPS Positionen Zeigen 02.09.11 09:23
	GPS-Info (FIX?) Zeigen 02.09.11 09:22
	Geräteinfo (INF?) Zeigen 02.09.11 09:22

[Archiv einblenden](#)

Filter

Empfänger

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Nachdem das Gerät geantwortet hat, bekommen Sie mit einem Klick auf das Telefon weitere Informationen angezeigt.

Status: 100%

02.09.11 07:22:57 (UTC)

47.572651 N / 8.474877 E

2 35, 8192 Glattfelden, Schweiz

Am 02.09.11 um 07:22:57

Achtung FIX ist 3 Tag(e) 7 Stunde(n) 35 Minute(n) alt.

Telefonnummer:

Anzahl Satelliten: 03

Akku: 91%

Signalstärke: 26

Netzbetreiber: Swisscom Mobile AG

Nächste Leitstelle: riverside +41 44 802 44 88

[Weitere Leitstellen anzeigen](#)

Zelle: 609b

[Diese Zelle als Heimzelle speichern](#)